


Système de transmission radio

Topologie en étoile

Passerelle

DX80G2M6S0P0M4M4



- antenne externe (raccordement RG58 RP-SMA)
- Visualisation intégrée d'intensité de signal
- configuration par commutateur DIP
- Communication RTU Modbus, interface RS485
- Transmission de données déterministe
- Procédé de sauts fréquentiels FHSS
- Procédé multiplex temporel TDMA
- Le câble convertisseur BWA-HW-006 et le logiciel de configuration utilisateur DX80 sont nécessaires pour relier des entrées et sorties dans un réseau.
- Entrées: 4 x 0...20 mA
- sorties: 4 x 0...20 mA
- consommation de courant: < 60 mA à 24 VDC


Type	DX80G2M6S0P0M4M4
N° d'identification	3078861

Données radio	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Topologie	Topologie en étoile
Fonction	Topologie en étoile
Type d'appareil	Passerelle
Frequency band	Bande ISM 2,4 GHz
Plage de fréquence	2.402 - 2.483 GHz
Number of radio channels	50
Channel width	1 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Temps de réponse typique	< 62.5 ms
Puissance de rayonnement ERP	18 dB / 65 mW
Puissance de rayonnement EIRP	20 dB / 100 mW

Données E/S	
Nombre de canaux	4
Type d'entrée	0...20 mA
Nombre de canaux	4
Type de sortie	0...20 mA
Protocole de communication	RS485 Modbus RTU

Données électriques	
Solution de batterie	Non
Tension de service U _B	10...30 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 60 mA
Indication de la tension de service	LED, vert

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le système DX80 forme un réseau basé sur radio pour la transmission bidirectionnelle et sans fil de signaux de détecteur en topologie en étoile. Il est composé d'une passerelle transférant les signaux E/S à la commande, et de 47 nœuds auxquels jusqu'à douze détecteurs/actuateurs peuvent être raccordés. Le système est configuré par la passerelle à l'aide du logiciel inclus. Plusieurs participants peuvent être alimentés moyennant le réseau d'alimentation par la tension continue ou indépendamment par une batterie ou une cellule solaire. En fonction du type de la passerelle tant la transmission simultanée de différentes grandeurs de mesure et de commutation qu'une communication par l'interface RS485 est possible.

Conformité :

FCC-ID UE300DX80-2400- Appareil conforme à la réglementation de la FCC paragr. 15, sous-paragr. C, 15.247

ETSI/EN : En conformité avec EN 300 328 : V2.2.2 (2019-02)

IC : 7044A-DX8024

Données mécaniques

Format	Rectangulaire, DX80
--------	---------------------

Matériau de boîtier	Plastique, PC
---------------------	---------------

Raccordement d'antenne	Port RP-SMA
------------------------	-------------

Température ambiante	-20...+80 °C
----------------------	--------------


Mode de protection	IP67
--------------------	------

Immunité de radiation 10 V/m pour
80-2700 MHz suivant EN 61000-6-2





Résistance aux chocs et vibrations : IEC
68-2-6 et IEC 68-2-7

Essais/Certificats

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
SMBDX80DIN	3077161	plaque de montage pour rail DIN, approprié pour les formats CP80, DX80, K80, Q80, température de fonctionnement: -20...+90 °C	

Accessoires de fonction

Type	No. d'identi-té		Dimensions
BWA-2O6-A	3081081	antenne extérieure 6dBi, connecteur femelle N	
BWA-2O8-A	3081080	antenne extérieure 8.5dBi, connecteur femelle N	
BWA-2O2-C	3077816	antenne intérieure 2dBi, connecteur mâle RP-SMA, standard	
BWA-2O5-C	3077817	antenne intérieure 5dBi, connecteur mâle RP-SMA	

Accessooires de fonction

Type	No. d'identi- té		Dimensions
BWA-207-C	3077818	antenne intérieure 7dBi, connecteur mâle RP-SMA	