

# Veiligheidslichtgordijn lasereenheid-zender In cascade monteerbaar SLLCE14-1260P5



|          |                |
|----------|----------------|
| Type     | SLLCE14-1260P5 |
| Identnr. | 3088852        |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Optische Gegevens    |                 |
| Functie              | lichtgordijn    |
| Lichtsoort           | IR              |
| Optische resolutie   | 14 mm           |
| Reikwijdte           | 100...12000 mm  |
| Hoogte bewakingsveld | 1260 mm         |
| Aantal stralen       | 144             |
| Met muting functie   | Nee             |
| Scan Code            | Niet instelbaar |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Elektrische gegevens             |                 |
| Bedrijfsspanning $U_s$           | 20.4...27.6 VDC |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_s$ | $\leq 26$ mA    |
| Kortsluitbeveiliging             | Ja              |
| Ompoolbeveiliging                | Ja              |
| Beschermingsklasse               | III             |
| Aansprektijd typisch             | $< 35.4$ ms     |
| Onderdrukking mogelijk           | ja              |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Mechanische gegevens    |                                            |
| Bouwvorm                | Rechthoekig, EZ-screen LS                  |
| Materiaal behuizing     | metaal, AL, Geel polyester                 |
| Lens                    | acryl, kunststof                           |
| In cascade monteerbaar  | Ja                                         |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 $\times$ 1, 0.3 m |
| Aantal aders            | 5                                          |
| Aderdoorsnede           | 0.25 mm <sup>2</sup>                       |
| Omgevingstemperatuur    | -20...+55 °C                               |
| Beschermingsgraad       | IP65<br>IP67                               |

- Robuuste behuizing
- beschermingsgraad IP67
- Diagnosedisplay voor het weergeven van de toestand en fouten
- Bewakingsveldhoogte L: 1260 mm
- Optische uitlijningshulp
- Geen blinde zone
- reikwijdte: 0.1...12 m
- resolutie: 14 mm
- bedrijfsspanning: 24 VDC
- Automatische cascadeconfiguratie
- Veiligheidslichtgordijn type 4 conform IEC 61496-1 & 61496-2
- Categorie 4 Ple conform EN ISO 13849-1
- SIL 3 conform IEC 61508 & SIL 3 CL3 conform IEC 62061
- Schok- en trilbestendig conform IEC 61496-1

## Aansluitschema



## Functieprincipe

De zelfbewakende veiligheidslichtgordijnen met redundante schakeluitgangen zijn verkrijgbaar in lengtes tot 1,8 m en resoluties van

| Tests/certificaten    |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vibratiebestendigheid | 10-55 Hz bei 0,35 mm                                                    |
| Schoktest             | 10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)                                            |
| Certificaten          | CE, cULus, PL e conform EN ISO 13849-1:2008,<br>SIL 3 conform IEC 61508 |

14, 23 of 40 mm. De apparaten zijn apart of per paar verkrijgbaar en synchroniseren zich optisch – er is geen fysieke verbinding tussen zender en ontvanger nodig. Voor varianten voor een werking in cascade is geen verdere configuratie nodig. De instelling gebeurt automatisch. Tot wel 4 koppels met een willekeurige lengte en resolutie kunnen samen worden geschakeld. De duale scan van elke ontvanger zorgt voor immuniteit tegen EM-storingen, radiogolven, omgevings- of stroboscooplicht evenals lasvonken. Alle ontvangers hebben geen heropstartvergrendeling – er vindt geen automatische reset plaats. Indien nodig kunnen afzonderlijke stralen worden onderdrukt. De robuuste en afgedichte behuizing is zeer geschikt voor industrieel gebruik. Via het diagnose-display kunnen status en foutcode indien nodig worden uitgelezen. Voor een eenvoudige montage geven LED's de juiste oriëntatie van elk segment aan.